
UNYKA CH





MANUAL DE USUARIO

www.unykach.com

ATILIUS 2.0

Precauciones y advertencias

1. No desenchufe el cable de alimentación de corriente alterna cuando la fuente de alimentación esté en uso. Si lo hace, podría dañar los componentes.
2. No coloque la fuente de alimentación en ambientes de alta temperatura y/o humedad.
3. En la fuente de alimentación hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentación a menos que usted sea un técnico o electricista autorizado. Si lo hace, anulará la garantía.
4. La fuente de alimentación debe ser alimentada por el tipo de suministro indicado en la etiqueta de identificación.
5. En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las garantías quedarán anuladas.

Comprobación de los componentes

- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación europeo
- Cables modulares
- Manual de usuario
- Tornillos de montaje

Cables Modulares (Dependiendo del modelo)

CONECTOR SATA + MOLEX: 1 x ((sata 500 mm + 150 mm) + (molex 150 mm)) / 1 x ((sata 500 mm) + (molex 150 mm))
CONECTOR 20 + 4 PIN: 1 x 550 mm
CONECTOR 4 + 4 PIN: 1 x 600 mm + 150 mm
CONECTOR PCI-E 6 + 2 PIN: 1 x 550 mm + 150 mm
CONECTOR PCI-E(12+4) PCI5.0: 1 x 500 mm (PSU 850W)

Pasos de instalación

Nota: Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado. Desconecte el cable de alimentación de corriente alterna de la fuente de alimentación antigua.


- Abra la caja del ordenador; le recomendamos que consulte las instrucciones del manual de la caja.
- Instale la fuente de alimentación en la caja con los cuatro tornillos suministrados.

PASO 1




Enchufe el conector de 24 pines en la placa base.

PASO 2




El conector de 4-pin u 8-pin (4+4pin) +12V es solo para CPU.

PASO 3



El conector PCI express es sólo para tarjetas gráficas.

PASO 4




El conector PCIe para las tarjetas gráficas más avanzadas.

PASO 5



Los conectores molex de 4 pines para discos duros, CD-Rom y ventiladores.

PASO 6



Conectores SATA utilizados para discos duros SATA.

Especificaciones de salida

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 500W - UK212501 (NEGRA) - UK212502 (BLANCA)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	41,5 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	500 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 650W - UK212601 (NEGRA) - UK212602 (BLANCA)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	54 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	650 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 750W - UK212701 (NEGRA) - UK212702 (BLANCA)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	62,5 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	750 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 850W - UK212801 (NEGRA) - UK212802 (BLANCA)

AC INPUT	230V 10A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	70,833 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	850 W				


SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA



Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA
Importado por: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos - 28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es · www.unykach.com

UNYKA CH





USER MANUAL

www.unykach.com

ATILIUS 2.0

Warnings and Caution

1. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause damage to your components.
2. Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.
3. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.
4. PSU should be powered by the source indicated on the rating label.
5. All warrantees and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and cautions covered in this manual.

Components Check

- Power supply unit
- European AC power cord
- Modular cables
- User manual
- Mounting screw

Modular Cables (Depending on the model)

CONECTOR SATA + MOLEX: 1 x ((sata 500 mm + 150 mm) + (molex 150 mm)) / 1 x ((sata 500 mm) + (molex 150 mm))
CONECTOR 20 + 4 PIN: 1 x 550 mm
CONECTOR 4 + 4 PIN: 1 x 600 mm + 150 mm
CONECTOR PCI-E 6 + 2 PIN: 1 x 550 mm + 150 mm
CONECTOR PCI-E(12+4) PCI5.0: 1 x 500 mm (PSU 850W)

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged. Disconnect the AC power cord from your old power supply.


- Open your computer case; Please refer to the direction in your case manual.
- Install the PSU into the case with the four screws provided.

STEP 1




Plug de 24-pin connector onto the motherboard.

STEP 2




4-pin or 8-pin (4+4pin) +12V connector used for CPU only.

STEP 3



PCI express connector for video card only.

STEP 4




PCIe connector to the most advanced graphics cards.

STEP 5



4-pin molex connectors used for hard drive, CD-Rom and cooling fans.

STEP 6



SATA connectors used for SATA hard drives.

Output Specification

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 500W - UK212501 (BLACK) - UK212502 (WHITE)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	41,5 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	500 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 650W - UK212601 (BLACK) - UK212602 (WHITE)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	54 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	650 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 750W - UK212701 (BLACK) - UK212702 (WHITE)

AC INPUT	230V 6A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	62,5 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	750 W				

ATILIUS 2.0 - 80 PLUS ATX PSU 850W - UK212801 (BLACK) - UK212802 (WHITE)

AC INPUT	230V 10A, 50Hz				
OUTPUT VOLTAGE	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
RATED CURRENT	18 A	18 A	70,833 A	0,3 A	2,5 A
TOTAL POWER	850 W				

MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

MADE IN CHINA
Imported by: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es · www.unykach.com